

## XBO 1600 W/HSC XL OFR

XBO Xtreme Life | Lampes Xénon arc court pour projection cinéma



### Avantages produits

- Arc court à très haute luminance pour un meilleur éclairage de l'écran
- Température de couleur constante de 6 000 K pendant toute la durée de vie de la lampe
- Facile à entretenir
- Grande stabilité de l'arc
- Lumière instantanée sur l'écran avec la fonction démarrage à chaud
- Large plage de gradation

### Caractéristiques produit

- Puissance : 1 200 à 8 000 W




# Fiche de données produit

## Fiche technique

### Données électriques

Intensité nominale	24,0 A
Courant de la lampe	65,0 A
Courant de fonctionnement	50...70 A
Puissance nominale	1600,00 W
Tension nominale	23,0 V

### Dimensions & poids



Diamètre	46,0 mm
Longueur	236,0 mm
Longueur du culot hors pins	222,00 mm
Distance culot / foyer lumineux (LCL)	95,0 mm <sup>1)</sup>
Ecartement des électrodes	3,8 mm
Longueur câbles/conducteurs, au primaire	265 mm
Poids du produit	367,00 g
Longueur de câble	265,0 mm

<sup>1)</sup> Distance bas du culot / pointe de l'électrode (froid)

### Température

Température max au point de pincement	230 °C
---------------------------------------	--------

### Durée de vie

Durée de vie	2500 h
--------------	--------

### Donnée produit supplémentaire

Anode (désignation standard)	SK27/50
Cathode (désignation standard)	SFCX27-8

## Fiche de données produit

### Capacités

<b>Refroidissement</b>	Forcé
<b>Position de fonctionnement</b>	Other <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Pour une position verticale de fonctionnement : anode (+) au-dessus

## Fiche de données produit

---

### Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4062172031721	XBO 1600 W/HSC XL OFR	Carton de regroupement 1	410 mm x 184 mm x 180 mm	13.58 dm <sup>3</sup>	930.00 g

---

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

---

### Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.