

## XBO 4500 W/HPN L OFR

XBO HPN | Lampes Xénon arc court pour projection cinéma



### Avantages produits

- Arc court à très haute luminance pour un meilleur éclairage de l'écran
- Température de couleur constante de 6 000 K pendant toute la durée de vie de la lampe
- Facile à entretenir
- Grande stabilité de l'arc
- Lumière instantanée sur l'écran avec la fonction démarrage à chaud
- Large plage de gradation

### Caractéristiques produit

- Puissance : 1 200 à 8 000 W




# Fiche de données produit

## Fiche technique

### Données électriques

Intensité nominale	150 A
Courant de fonctionnement	108...150 A
Puissance nominale	4500,00 W
Tension nominale	30,0 V

### Dimensions & poids



Diamètre	60,0 mm
Longueur	428,0 mm
Longueur du culot hors pins	389,00 mm
Distance culot / foyer lumineux (LCL)	171,5 mm <sup>1)</sup>
Ecartement des électrodes	6,0 mm
Longueur câbles/conducteurs, au primaire	235 mm
Poids du produit	898,00 g
Longueur de câble	228,0 mm

<sup>1)</sup> Distance bas du culot / pointe de l'électrode (froid)

### Température

Température max au point de pincement	230 °C
---------------------------------------	--------

### Durée de vie

Durée de vie	1300 h
--------------	--------

### Donnée produit supplémentaire

Anode (désignation standard)	SFaX30-9.5
Cathode (désignation standard)	SFa30-20

## Fiche de données produit

### Capacités

<b>Refroidissement</b>	Forcé
<b>Position de fonctionnement</b>	s 15 p 15 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Pour une position verticale de fonctionnement : anode (+) au-dessus

## Fiche de données produit

---

### Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4062172030595	XBO 4500 W/HPN L OFR	Carton de regroupement 1	590 mm x 234 mm x 234 mm	32.31 dm <sup>3</sup>	2188.00 g

---

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

---

### Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.